

ÖKOTEMP

AUSTAUSCH VOM MAINBOARD

ACHTUNG SICHERHEITSHINWEISE

- Vor dem Austausch ist dafür zu sorgen daß das Gerät stromlos ist.
(Sicherung der Hausinstallation herausnehmen).
- Der Austausch darf nur durch eine FACHKRAFT vorgenommen werden.
- Es ist darauf zu achten. daß die Leitungsisolierungen der Anschlußleitungen nicht beschädigt werden da bei Berührung der blanken Leiter LEBENSGEFAHR besteht.

ACHTUNG SICHERHEITSHINWEISE

1. SCHALTERPLATINE DEMONTIEREN

- Klarsichtdeckel öffnen und die 4 Befestigungsschrauben der Frontplatte entfernen.
- Frontplatte vorsichtig nach unten herausklappen und dabei achten daß sich keine Kabelverbindungen lösen.
- Alle Verbindungen von der Frontplatte zum Mainboard, bzw. von der Zusatzplatine und der SUB-D Buchse zum Mainboard lösen. (Auch Schutzleiterkabel)
- Mainboard demontieren und neues Mainboard lt. Lageplan montieren. (Auch Klemmleiste für Schutzleiter-Anschlüsse)

2. Alle Verbindungen von der Frontplatte zum Mainboard, bzw. von der Zusatzplatine und der SUB-D Buchse zum Mainboard wieder herstellen. (Auch Schutzleiterkabel)

3. BETRIEB

- Frontplatte befestigen
- Gerät in Betrieb nehmen
- Funktionskontrolle